

КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС5



Материал корпуса – сталь оцинкованная.
Цвет полимерного покрытия – RAL 9005 чёрный
Климатическое исполнение – У1
Степень защиты корпуса – IP65
Масса не более 1,8 кг
Габаритные размеры не более 160x200x72 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование изделия	Кол-во.
1 Коробка соединительная КС5	1 шт.
2 Ключ трёхгранный	1 шт.
3 Коробка соединительная КС5. Паспорт	1 экз.
4 Тара упаковочная	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество клемм, шт	2, 4, 8	
Номинальное напряжение, В	800	
Номинальный ток, А	24	
Диаметры/сечения подключаемых проводов, мм/мм ²		
- одножильный/многожильный	(0,42...2,26)/(0,14...4,00)	
- многожильный с наконечником	(0,42...1,78)/(0,14...2,50)	
Кабельный ввод	Количество	Наружный диаметр кабеля
M16	1 шт	4...8 мм
M32	2 шт	14...25 мм

Коробки соединительные КС5 (коробка) предназначены для соединения и разветвления кабелей ёмкостью 1, 2 или 4 пары без пайки и винтовых соединений.

Коробка устанавливается на плоскую поверхность и крепится четырьмя винтами или болтами М6.


Коробка имеет:

- металлические кабельные вводы с заглушками со степенью защиты IP68;
- несъёмную крышку, закреплённую на поворотных петлях, открывающуюся вниз;
- замок с трёхгранным ключом для фиксации крышки в закрытом положении;
- болт заземления М6 снаружи для заземления;
- шину заземления внутри для заземления металлических оболочек кабелей;
- проходные клеммы с пружинными контактами типа Push-in для подключения одножильных или многожильных проводов.

Коробки соединительные КС5 имеют исполнения в зависимости от количества установленных клемм: 2, 4 или 8 шт.

Пример записи в документации и при заказе	Кол-во клемм
Коробка соединительная КС5-2-2,5 БРМТ.465139.034	2
Коробка соединительная КС5-4-2,5 БРМТ.465139.034	4
Коробка соединительная КС5-8-2,5 БРМТ.465139.034	8

Цвет клемм чередуется через две штуки.
 Цвета клемм – серый и синий.



1 - зажимы Push-In для подключения проводов со стороны линии;

2 - два ряда шунтирования для соединения клемм между собой или для подключения тестовых шнуров;

3 - зажимы Push-In для подключения проводов со стороны станции.

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Крышка коробки условно не показана

