




ПАНЕЛЬ КРОССОВАЯ ПКП-3U-40-2,5



Климатическое исполнение – УХЛ 4

Высота панели – 3U

Масса не более 2,5 кг

Габаритные размеры не более 482,6x132,5x109,5 мм

Пример записи в документации и при заказе

Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5 БРМТ.465139.012

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.
Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5	1 шт.
Винт М6х12 DIN 7985 и клетевая гайка	4 компл.
Шайба зубчатая М6 тип А	2 шт.
Этикетки с номерами 01...80	4 компл.
Перемычка	4 шт.
Устройство блокировочное	2 шт.
Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5. Паспорт	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

Панель кроссовая ПКП-3U-40-2,5 (панель) предназначена для организации линий оперативно-технологической связи и громкоговорящего оповещения метрополитена и обеспечивает соединение и разветвление кабелей без пайки и винтовых соединений.

На панели установлено 80 проходных клемм с пружинными зажимами типа Push-In с фронтальным подключением проводов с однопроволочной и многопроволочной жилой. Каждая клемма имеет порядковый номер.





СХЕМА КЛЕММЫ

- 1 – зажим Push-In для подключения проводов со стороны линии;
- 2, 3 – первый и второй ряд шунтирования со стороны линии для соединения клемм между собой или подключения тестовых шнуров или оборудования;
- 4 – невыпадающий ножевой размыкатель для оперативного отключения станционного оборудования от линии;
- 5, 6 – первый и второй ряд шунтирования со стороны оборудования или станции для соединения клемм между собой или подключения тестовых шнуров или оборудования;
- 7, 8 – зажимы Push-In для подключения проводов от станционного оборудования.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕММ

Наименование параметра	Значение
Максимальное напряжение, В	400
Максимальный ток, А	16
Количество пар	40
Сечения жил подключаемых проводов, мм ² :	
- однопроволочная жила	0,14...4,00
- многопроволочная жила	0,14...2,50

ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Вид сзади




Перемычка входит в комплект поставки



Устройство блокировочное входит в комплект поставки

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕМЫЧЕК И УСТРОЙСТВ БЛОКИРОВОЧНЫХ



ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ ОДНОЙ ПАРЫ СО СТОРОНЫ ЛИНИИ С ДВУМЯ ИЛИ ЧЕТЫРЬМЯ СТАЦИОННЫМИ ПАРАМИ